

## COAX. SWITCH



### 《概要》

- ◆半導体スイッチと広域増幅器を採用したビデオ周波数帯の信号切換器です。
- ◆切換は、パネルのスイッチとCAMAC OUTPUT REGISTERによるリモートコントロールが可能です。

### 《仕様》

- ◇入力信号 NTSC標準 ビデオ信号及びDC~20MHzの各種信号
- ◇入力数：10/インピーダンス 75Ω±2%
- ◇出力数：1/インピーダンス 75Ω±2%(リア・パネル)
- ◇入力電圧：0~±1.5V max
- ◇挿入損失：±0.2dB以内
- ◇アイソレーション：-60dB以下/10MHz
- ◇クロストーク：-56dB以下/10MHz
- ◇レスポンス：約10nS/DC~30MHz
- ◇オフセット電圧：±20mV以下(全チャンネル オフ時 約-60mV)
- ◇温度ドリフト：約25μV/°C
- ◇出力ノイズ：約500μV p-p以下/入出力75Ω終端時
- ◇リモート・コントロール信号：フォトカプラ駆動信号(5Vのオープンコンクタ)
- ◇切換時間：50Ω μS
- ◇切換モード：MANUAL or REMOTE
- ◇入出力コネクタ：BNC
- ◇制御信号コネクタ：25Pin D-Sub
- ◇LED チャンネル表示及び REMOTE

- ◆ケース幅はNIM規格の1幅です。

- ◆消費電流：-6V 約50mA



### 株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel: 042-568-0866

Fax: 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>